

# Gigaset

La Communication  
à l'état pur.



[gigaset.com](http://gigaset.com)

## C300

- Ecran couleur de haute qualité
- Design moderne et clavier ergonomique
- Mains-libres de très haute qualité
- Répertoire 250 contacts
- Suppression de la sonnerie des appels anonymes
- Longue autonomie
- Présentation de l'appelant N°/ Nom<sup>(1)</sup>
- ECO DECT

## C300H

Combiné supplémentaire, intégrant toutes les fonctionnalités du C300.



## C300A

Mêmes fonctionnalités que le C300 avec en plus :

- Répondeur intégré avec une capacité d'enregistrement de 25 min max.



\*Lorsque le combiné est en veille.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.<sup>(2)</sup>  
**MADE IN GERMANY**

# C300/C300A/C300H

## Systèmes / Standards

- **Interface :** a/b (analogique)
- **Raccordement :** Réseau public, FXS, PABX
- **Standards :** DECT, GAP
- **Système :** Téléphone sans-fil évolutif jusqu'à 4 combinés

## Fonctionnalités communes

### Afficheur du combiné :

- Grand écran couleur (128 x 128 pixels) : 4 lignes de caractères + 1 ligne de pictogrammes + 1 ligne pour les touches écran interactives
- Menu ergonomique basé sur l'utilisation d'icônes
- Menu paramétrable en mode grands caractères
- Économiseur d'écran paramétrable par l'utilisateur (horloge par défaut)

### Affichage en veille :

- Date/heure
- État de charge batterie
- Niveau de réception et activation des modes ECO / ECO Plus

### Affichage en communication :

- Durée de communication

### Clavier du combiné :

- Clavier ergonomique moderne de haute qualité
- Clavier retro-éclairé (ambre)
- Navigateur 4 directions
- 12 touches numériques et 9 touches de fonction
- Verrouillage clavier par appui long sur la touche #
- Activer/désactiver la sonnerie par appui long sur la touche \*
- Touche « Rappel » (R)
- Touche « Messages »

### Acoustique du combiné :

- HSP (High Sound Performance™)
- Mains-libres de très haute qualité
- Volume écouteur réglable sur 5 niveaux (combiné et mains-libres)
- Volume de la sonnerie réglable sur 5 niveaux (+ arrêt et crescendo)
- Tonalités (acquiescement touche, alarme batterie)

### Configuration multi-combinés (x4 max) :

- Interphonie gratuite
- 2 appels simultanés (1 ext + 1 int)
- Transfert d'appel vers un autre combiné interne
- Conférence à 3 (1 ext + 2 int)
- Copie de répertoire entre combinés
- Sonnerie collective lors d'appels entrants

### Répertoire :

- Capacité jusqu'à 250 contacts (Nom et N°)
- Contact VIP : une mélodie et une couleur spécifique peuvent être associées à un contact

### Numérotation :

- Pré numérotation avec correction possible (affichage grands caractères du N° composé)
- Liste des 20 derniers différents N° composés
- Numérotation abrégée (Touches 0 ; 2-9)

### Réception d'appels / Sonneries :

- Présentation du N° et du Nom <sup>(1)</sup>
- Sonneries sur combiné :
  - 21 mélodies (dont 16 polyphoniques)
  - Volume réglable (5 niveaux)
  - Sélection possible pour appels externes/internes

### Journal des appels <sup>(1)</sup>:

- Touche « Messages »
- Contenu du journal (avec horodatage) :
  - Liste des appels (tous ou perdus)
  - Notification de messages (messagerie interne et externe)
  - Capacité max. de 30 appels perdus

### Divers :

- Réveil avec fonction « Snooze »
- Suppression de la sonnerie des appels anonymes

### Fonction SMS <sup>(1)</sup>:

- Envoi/réception de SMS contenant jusqu'à 160 caractères
- Capacité : 10 SMS
- Jusqu'à 4 boîtes de réception
- Copie de numéro du SMS vers le répertoire
- Envoi d'e-mails via SMS

## Répondeur intégré (C300A)

- Capacité d'enregistrement jusqu'à 25 minutes maximum
- Notification de nouveaux messages sur le combiné et la base
- Utilisation aisée depuis le combiné ou la base
- Longueur maximum des messages réglable
- Interrogeable à distance
- Annonces préenregistrées (« Plug & Play »)
- Annonces personnalisables
- Déclenchement du répondeur paramétrable : immédiat, automatique, 10, 20, 30 secondes
- Filtrage d'appel, Interception
- Annonce de la date et de l'heure de chaque message
- Notification de messages via le combiné (touche « Messages ») ou par SMS sur un numéro externe <sup>(1)</sup>
- Possibilité d'enregistrer les communications

## Caractéristiques techniques

### Combiné :

- Dimensions (L x l x e) / Poids : 151,5 x 26,5 x 49,1 mm / 113 g
- Autonomie en veille / en communication : 300 h max / 20 h max
- Portée <sup>(2)</sup> en intérieur / en champ libre : jusqu'à 50 / 300 m
- Batteries : 2 x AAA NiMH

### Base :

- Dimensions (e x l x h) / Poids :
  - Base Gigaset C300 : 102,9 mm x 114,2 mm x 32,5 mm / 94 g
  - Base Gigaset C300A : 115,1 mm x 127,1 mm x 38,9 mm / 147 g
- Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable
- Montage mural possible

## ECO-DECT

- Réduction de la puissance transmise selon la distance entre la base et le combiné
- Réduction jusqu'à 60% de la consommation électrique par rapport aux alimentations conventionnelles par adoption, pour les bases, d'alimentation à découpage
- En configuration mono combiné, combiné en veille reposant sur la base, la transmission du signal radio est en veille
- Modes ECO DECT activés manuellement :
  - Eco Mode : réduction de 80% de la puissance transmise, en contrepartie d'une portée restreinte
  - Eco Mode+ <sup>(3)</sup> : réduction de 100% de la puissance transmise

Réf.	Couleur	Gencod
C300	Black	4250366825014
C300 Duo	Black	4250366825021
C300A	Black	4250366825038
C300A Duo	Black	4250366825045
C300H	Black	4250366820052

**DAS : 0,04 watt/kg**

(1) Selon services souscrits auprès de l'opérateur réseau

(2) Hors fonction ECO DECT

(3) Tous les combinés enregistrés doivent être compatibles ECO Mode +